



Technische Daten Philips Led-Spot
RS156B CoreLine Aluminium Weiß
12.3W 1380lm 36D - 840 Kaltweiß |
85mm - Ausschnitt 68mm - IP20/44 -
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 246299 |
| EAN | 8719514940918 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 112 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |
| Produkttyp | LED Strahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 94091899 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl benötigter Lampen | 1 |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 68 |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP54/IP20 |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Schwenkbar | Ja |
| Leuchtenverbindung | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie | RS156B |

Masse

| | |
|------------------|----|
| Höhe (mm) | 62 |
| Durchmesser (mm) | 85 |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs